



TER-3 (E, F)


TER-3 sorozatú termosztátok



Jellemzők


- egyszerű termosztátok 0 ... 60 °C tartományú hőmérséklet- felügyelethez és szabályozáshoz
- univerzális felhasználható pl.: a kapcsolószekrény, fűtés, fűtőpadok, radiátorok, motorok hőmérséklet-szabályozására
- fix hiszterézis: 1 °C
- TER-3E - választható külső érzékelők, kettős szigeteléssel 3, 6 és 12 m hosszban
- TER-3F - termosztátba beépített érzékelő, kapcsolószekrények hőmérséklet-felügyeletéhez
- tápfeszültség: AC/DC 24 - 240 V
- kimenet: 1x 16 A / 250 V (AC1) záró érintkező
- a kimenet állapotát piros LED jelzi
- 1-MODUL, DIN sínre sz

Az eszköz részei




1. Tápfesz. csatlakozók
2. Kimenet jelzése
3. Tápfeszültség kijelzése
4. Hőmérséklet állítás
5. Szenzor
6. Kimeneti csatlakozó
7. Külső szenzor

Szimbólum



Bekötés



Renderelési példa

A rendelésnél kérjük pontosan adja meg a termosztát típusát (TER-3E, TER-3F).


Terhelés típusa	 C10 g / 0.35	 M	 M	 ACSa kompenzátor	 ACSb kompenzátor	 ACSb	 AC6a	 AC7b	 AC12
Kontaktus anyaga AgSnO ₂ , érintkező 16A	250V / 16A	250V / 5A	250V / 3A	230V / 3A (690VA)	230V / 3A (690VA) bemeneten C-14uF	1000W	x	250V / 3A	x
Terhelés típusa	 C13	 C14	 C15	 DC1	 DC3	 DC5	 DC12	 DC13	 DC14
Kontaktus anyaga AgSnO ₂ , érintkező 16A	x	250V / 6A	250V / 6A	24V / 10A	24V / 3A	24V / 2A	24V / 6A	24V / 2A	x

1 / 2

Műszaki paraméterek

	TER-3E	TER-3F
Funkció:	egycsatornás termosztát	
Tápfeszültség csatlakozók:	A1-A2	
Tápfeszültség:	AC/DC 24 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)	
Teljesítményfelvétel:	2 VA	
Tápfeszültség tűrése:	- 15 % +10 %	
Mérés		
Szenzor csatlakozó:	T1 - T1	x
Hőmérséklet tartomány:	0 ... 60 °C	
Hiszterézis:	fix 1 °C	
Szenzor:	NTC termisztor	beépített
Szenzorhiba jelzése (rövidzár / szakadás):	villogó piros LED	
Pontosság		
Beállítási pontosság (mech.):	5 %	
Kapcsolások közötti eltérés:	0.5 °C	
Hőmérséklet függés:	< 0.1 % / °C	
Kimenet		
Kontaktusok száma:	1x NO (AgSnO ₂)	
Névleges áram:	16A / AC1, 10 A / 24 V DC	
Megszakítási képesség:	4000 VA / AC1, 300 W / DC	
Kapcsolási feszültség:	250 V AC1 / 24 V DC	
Kimenet jelzése:	piros LED	
Mechanikai élettartam:	3x10 ⁷	
Elektromos élettartam (AC1):	0.7x10 ⁵	
Egyéb információk		
Működési hőmérséklet:	-20 ... 55 °C	
Tárolási hőmérséklet:	-30 ... 70 °C	
Elektromos szilárdság:	2.5 kV (tápfeszültség - kimenet)	
Beépítési helyzet:	tetszőleges	
Szerelés:	DIN sínre EN 60715	
Védettség:	IP40 előlapról / IP10 csatlakozókon	
Tűlfeszültségi kategória:	III.	
Szennyezettségi fok:	2	
Max. vezeték méret (mm ²):	tömör max. 2x2.5, max. 1x4 érvég max. 1x2.5, max. 2x1.5	
Méret:	90 x 176 x 64 mm	
Tömeg:	73 g	74 g
Standards:	EN 60730-2-9, EN 61010-1	

Funkció



Egyszerű, praktikus termosztát, mely külön érzékelővel (a TER-3F kivételével) hőmérséklet-felügyelethez használható. A termosztát kapcsolószekrénybe telepíthető és külső érzékelővel méri a felügyelt tér, tárgy vagy fűtőpad hőmérsékletét. A tápegység nincs galvanikusan leválasztva az érzékelőtől, de az érzékelő megfelel a kettős szigetelés követelményeinek. A csatlakoztatható külső érzékelő maximális kábelhossza 12 m lehet. A beállított kapcsolási hőmérséklet a hiszterézis értékével módosul. Gyakorlati alkalmazásokban figyelembe kell venni, hogy a hiszterézis az érzékelő fej burkolata és az érzékelő termisztor közötti hőmérséklet-gradienssel nő.

Figyelem

Az eszközök 24 - 240 V feszültségű, 1-fázisú AC vagy DC hálózathoz történő csatlakoztatásra készültek, melyeket az adott országban érvényes előírásoknak és szabványoknak megfelelően kell felszerelni. A szerelést, a csatlakoztatást, a beállítást és a beüzemelést csak megfelelően képzett szakember végezheti, aki áttanulmányozta az útmutatót és tisztában van a készülék működésével. Az eszközök el vannak látva a hálózati túlfeszültség-tűsék és zavaró impulzusok elleni védelemmel, melynek helyes működéséhez szükség van a megfelelő magasabb szintű védelmek helyszíni telepítésére (A, B, C), valamint biztosítani kell a kapcsolt eszközök (kontaktorok, motorok, induktív terhelések stb.) szabványok szerinti interferencia szintjét. A telepítés megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy az eszköz nincs bekapcsolva, - a főkapcsolónak „KI” (kikapcsolt) állásban kell lennie. Ne telepítse az eszközöket túlzott elektromágneses zavarforrások közelébe. A hosszútávú zavartalan működés érdekében jól átgondolt telepítéssel biztosítani kell a megfelelő légáramlást, hogy az eszköz üzemi hőmérséklete magasabb környezeti hőmérséklet esetén se emelkedjen az eszköze megadott maximum fölé. A telepítéshez és beállításához használjon kb. 2 mm széles csavarhúzó. Ne feledje, hogy ezek az eszközök teljesen elektronikusak, - a telepítésnél ezt vegye figyelembe. A készülék hibamentes működése függ a szállítás, a tárolás és a kezelés módjától is. Ha bármilyen sérülés, hibás működésre utaló jeleket észlel vagy hiányzik alkatrész, kérjük ne helyezze üzembe az eszközt, hanem jellezze ezt az eladónál. A termék élettartama leteltével szétszerelhető, újrahasznosítható, vagy elektronikus hulladékként arra alkalmas biztonságos hulladéklerakóban tárolható.